

# FUENTES DE ALIMENTACIÓN



Sistema energizador



Filtro contra interferencias y ruidos



Fuente 12V - 3A



Fuente 12V - 5A



Fuente 12V - 10A



Fuentes 12V - 20A / 30A / 40A

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Desarrollada para ofrecer alto rendimiento y confiabilidad;
- Diseñada para satisfacer diversas aplicaciones;
- Entrada con interruptor de selección manual de tensión 110/220VCA;
- Protección contra sobretensiones;
- Filtro contra interferencias y ruidos;
- Tensión de salida ajustable;
- Protección contra cortocircuitos
- Protección contra sobrecorriente;
- LED indicativo;
- Entrada 110-240 VCA ~ 50/60 Hz

MODELO	3A	5A	10A	20A	30A	40A
<b>ENTRADA</b>						
Tensión nominal	127 / 220 VCA (interruptor de selección manual)					
Variación de tensión máxima	90-140 VCA o 180-264 VCA					
Frecuencia de la red eléctrica	50 o 60 Hz					
Variación máxima en la frecuencia	47 - 63 Hz					
<b>SAÍDA</b>						
Tensión nominal	12,8 Vdc					
Corriente (máxima)	3A	5A	10A	20A	30A	40A
Variación de tensión	11,5 Vdc - 13,8 Vdc					
Potencia (carga nominal)	38 W	64 W	128 W	256 W	384 W	512 W
Eficiencia	=100 % (carga nominal)			> 80% (carga nominal)		
Rizado y ruido (máximo)	220 mV (pico a pico)					
Dimensiones (Al x An x Pr) (mm)	32,5 x 57 x 86	42 x 98 x 157	42 x 98 x 197,5	49 x 110 x 197,5	49 x 115 x 215	49 x 115 x 215
Peso	117g	265g	442g	575g	620g	785g

Cód. 1106406 - FUENTE DE ALIMENTACIÓN 12V 3A

Cód. 1106407 - FUENTE DE ALIMENTACIÓN 12V 5A

Cód. 1106405 - FUENTE DE ALIMENTACIÓN 12V 10A

Cód. 1106408 - FUENTE DE ALIMENTACIÓN 12V 20A

Cód. 1106409 - FUENTE DE ALIMENTACIÓN 12V 30A

Cód. 1106410 - FUENTE DE ALIMENTACIÓN 12V 40A

## ARTÍCULOS INCLUIDOS:

- 01 Fuente
- 01 Manual