

VÍDEOPORTERO S-500 APP

Cód. 1204033 - VÍDEOPORTERO S-500 APP 8 PUNTOS
Cód. 1204034 - VÍDEOPORTERO S-500 APP 16 PUNTOS

Requiere monitor:

Cód. 1204035 - MONITOR PARA VÍDEOPORTERO AGL S-500 APP



Sistema de
intercomunicación
para condominios



Videoportería
de imágenes



Control por
la aplicación
AGL HOME

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Oferta videos en alta definición (1920x1080) con una tasa de cuadros que varía entre 1 y 25 fps y utiliza códecs de compresión H.264/H.265 para una eficiente transmisión de datos;
- Soporta comunicación de audio en modo Full Duplex para conversaciones naturales y videos de alta calidad;
- Cuenta con un lector de etiquetas RFID que opera en la frecuencia de 13,56 MHz, lo que permite registrar hasta 9 etiquetas por departamento;
- Los monitores internos son capaces de visualizar hasta 4 cámaras, gracias a la tecnología Onvif integrada;
- Los monitores son compatibles con comunicación Wi-Fi para servicio y control remoto a través de las aplicaciones AGL Home, Tuya o Smartlife;
- Permite abrir la cerradura y visualizar las cámaras remotamente a través de la aplicación;
- Requiere un switch de red para comunicación con los monitores;
- El modo "No está en casa" activa la grabación de recados de audio y video en el monitor y el modo "Silencioso" silencia las llamadas en los monitores;
- Dimensiones: A 202 x P 55 x L 136 (portero).



Comunicación por
la aplicación en
el monitor interno



Fabricado en plástico
de alta resistencia (ABS)
de color negro



Etiquetas RFID 13,56 MHz



Índice de protección: IP65



Peso bruto meso: 0,4 kg;
para pesos puntuales,
consúltenos



Monitor para VideoPortero S-500 APP

El Monitor és un componente esencial que complementa el sistema do VideoPortero S-500 App, de esta forma, usted realiza la comunicación. Recuerde que la parte de comunicación Wi-Fi está integrada a los monitores conectados al portero.

*Producto vendido por separado.

ÍTEMS INCLUIDOS:

- 01 Portero electrónico S500 APP (8 ou 16 puntos)
 - 01 Fuente de alimentación externa doble voltaje (12 voltios 3A)
 - 01 Manual del usuario
- Nota: Monitor no incluido.



Compatible con las cerraduras eléctricas 12v
del mercado.