

BRABUS SPEED

DZ BRABUS SPEED LIGHT | DZ BRABUS SPEED 300
DZ BRABUS SPEED 500 | DZ BRABUS SPEED 700



Alta velocidade de
abertura e fechamento



Saída para luz de garagem,
trava e sinaleira*

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Embreagem de fácil regulagem e controlada eletronicamente;
- Destravamento para manual: Por chave;
- Acionamento por controle remoto 433,92 Mhz;
- Protetor térmico contra queima por aquecimento;
- Freio eletrônico;
- Saída para fotocélula e botoeira;
- Dimensões: A 237 x C 247 x L 189 mm.

*Necessário o uso da Placa Acionadora, para Luz, Trava e Sinaleira.

DISPONÍVEL NAS VERSÕES

DZ BRABUS SPEED LIGHT

Para portões de até 300kg
Velocidade (m/seg): 3 / 6.8s
Ciclo/Hora: 15
Frequência (Hz): 50-60
Alimentação: 127 ou 220v
Motor de alta rotação
Redução de 1:24
Central FX Brabus Speed

*Base de nylon e cremalheira de plástico

DZ BRABUS SPEED 300

Para portões de até 300kg
Velocidade (m/seg): 3 / 6.8s
Ciclo/Hora: 25
Frequência (Hz): 50-60
Alimentação: 127 ou 220v
Motor de alta rotação
Redução de 1:24
Central FX Brabus Speed


DZ BRABUS SPEED 500


Para portões de até 500kg
Velocidade (m/seg): 3 / 6.8s
Ciclo/Hora: 45
Frequência (Hz): 50-60
Alimentação: 127 ou 220v
Motor de alta rotação
Redução de 1:24
Central FX Brabus Speed


DZ BRABUS SPEED 700

Para portões de até 700kg
Velocidade (m/seg): 3 / 6.8s
Ciclo/Hora: 65
Frequência (Hz): 50-60
Alimentação: 127 ou 220v
Motor de alta rotação
Redução de 1:24
Central FX Brabus Speed

 Base feita em alumínio,
(exceto SPEED LIGHT)

 Índice de Proteção: X4

 Carenagem em plástico
industrial, na cor preta

 Peso bruto médio: 6,0 / 8,0 kgs
Para pesos pontuais, consulte-nos



OBSERVAÇÃO: Central Fx Brabus Speed exclusiva da linha. Velocidade SPEED sem inversora.



O tempo de abertura poderá variar, de acordo com as dimensões do portão e configurações da central de comando.

ITENS INCLUSOS:

01 Automatizador | 02 Controles Remotos 433,92 Mhz |
3,0 metros de cremalheira | 01 Kit de fixação |
01 Kit de ímãs de fim curso | Manual de instalação
e gabarito de fixação.

OBS. Placa Acionadora não inclusa.

CÓD. 2001291 - CONJ. MOVIMENTADOR DZ BRABUS SPEED LIGHT 127V 50-60HZ SEM CREMALHEIRA
CÓD. 2001215 - CONJ. MOVIMENTADOR DZ BRABUS SPEED LIGHT 220V 50-60HZ SEM CREMALHEIRA

CÓD. 2001276 - CONJ. MOVIMENTADOR DZ BRABUS SPEED 300 B. ALUMINIUM 127V 50-60HZ SEM CREMALHEIRA
CÓD. 2001277 - CONJ. MOVIMENTADOR DZ BRABUS SPEED 300 B. ALUMINIUM 220V 50-60HZ SEM CREMALHEIRA

CÓD. 2001278 - CONJ. MOVIMENTADOR DZ BRABUS SPEED 500 B. ALUMINIUM 127V 50-60HZ SEM CREMALH.
CÓD. 2001279 - CONJ. MOVIMENTADOR DZ BRABUS SPEED 500 B. ALUMINIUM 220V 50-60HZ SEM CREMALH.

CÓD. 2001280 - CONJ. MOVIMENTADOR DZ BRABUS SPEED 700 B. ALUMINIUM 127V 50-60HZ SEM CREMALH.
CÓD. 2001281 - CONJ. MOVIMENTADOR DZ BRABUS SPEED 700 B. ALUMINIUM 220V 50-60HZ SEM CREMALH.